

Tuote FPKS511V2 - Pistorasiakeskus 40A/400V, ovi-malli, rasiat pohjassa - 2kpl vvs

Tuote:	FPKS511V2
Lisänimike:	FPKS 511V2
SSTL:	3404246

Kuvan tiedot:
FPKS 511V2



Muita tuotekuvia:
Tuotekuva: FPKS 511V kansi kiinni
Pdf-tiedosto: FPKS 511V2 tekninen sivu



Paino:	9 kg
Mitat:	336 x 478 x 200 mm (lev. kork. syv)

Yleistä:

FPK-pistorasiakeskus työpaikoille, rasiat pohjassa, suojaukset täysikokoisen oven takana.

Teknisiä tietoja:

Pääkytkin 3-nap. 63A
5 kpl 1-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/16A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 3-nap/32A/C johdonsuoja-automaatti
1 kpl 2-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl 4-nap/40A/30mA vikavirtasuojakytkin
1 kpl kytkentäliitin 5x50mm² Al/Cu (ketjutus 5x50 mm²)

Linkit:

Tuotteen sivu: [FPKS511V2](#)
Tuoteryhmän sivu: [Pistorasiakeskukset seinälle FPK](#)
SSTL-kortisto: www.sahkonumerot.fi/3404246

KK-Sähkötukku Oy

Puh. 0207 815 260

Fax. 02-649 3846

info@kk-sahkotukku.fi

www.kk-sahkotukku.fi